



คู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ  
โกโลฟ ซี 3031

# สารบัญ

<b>ลักษณะของโทรศัพท์</b>	<b>1</b>
ปุ่มโทร	1
ปุ่มคำสั่งซ้าย/ขวา	1
ปุ่มทิศทาง	1
ปุ่มวางสาย/ปุ่มเปิดปิดเครื่อง	1
ปุ่ม 0, ปุ่ม *, ปุ่ม #, ปุ่ม OK	1
<b>เริ่มต้นใช้งาน</b>	<b>2</b>
การประกอบซิมการ์ดและแบตเตอรี่	2
<b>การชาร์จแบตเตอรี่</b>	<b>3</b>
การเปิดและปิดเครื่อง	3
<b>เมนูการโทร</b>	<b>3</b>
การโทร	3
การรอสาย	4
วิธีการป้อนข้อมูล	4
บันทึกการโทร	5
มายโลโก้	6
อัลบั้มรูป	6
เพลง (MP3)	6
ข้อความ	6
การเขียนข้อความ	7
กดเข้า	7
แบบร่าง	7
กดออก	7
กดส่ง	7
ลบข้อความ	7
อีเมล	8
ข้อความ broadcast	8
ข้อความสำเร็จรูป	8
ตั้งค่าข้อความ	8
<b>รายชื่อ</b>	<b>9</b>
การค้นหาอย่างรวดเร็ว	9
การค้นหาแบบฉลาด	9
การเพิ่มรายชื่อโทรศัพท์	9
กลุ่มผู้โทร	10

การโทรออกด่วน	10
บล็อกรายชื่อ	10
ลบรายชื่อทั้งหมด	10
คัดลอกรายชื่อ	10
ย้ายรายชื่อ	10
การตั้งค่ารายชื่อ	10
<b>กล้องถ่ายภาพ</b>	<b>11</b>
<b>มัลติมีเดีย</b>	<b>11</b>
ทีวี	11
อัลบั้มรูป	11
เครื่องเล่นมีเดีย	11
ตกแต่งรูปภาพ	12
บันทึกเสียง	12
วิทยุ	12
จาวา	13
<b>การจัดระบบงาน</b>	<b>13</b>
เมนูส่วนตัว	13
ปฏิทิน	13
เครื่องคิดเลข	14
รายการที่จะทำ	14
นาฬิกาปลุก	14
นาฬิกาปลุก Azzan	14
เวลาสากล	14
บันทึก	14
ตัวแปลงหน่วย	14
ตัวแปลงสกุลเงิน	15
นาฬิกาจับเวลา	15
ตัวอ่านฮีบุด	15
เครื่องคิดเลข Zakat	15
จัดการไฟล์	15
<b>อินเทอร์เน็ต</b>	<b>16</b>
บริการอินเทอร์เน็ต	16
ตัวจัดการใบอนุญาต	16
บริการเสริมจากผู้ให้บริการ (STK)	16

ตั้งค่า	17
รูปแบบ	17
ตั้งค่าหน้าจอ	17
วันที่และเวลา	17
ตั้งค่าตัวเครื่อง	18
ตั้งค่าการโทร	18
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ	19
ตั้งค่าเครือข่าย	19
ตั้งค่าความปลอดภัย	19
ตั้งค่าความปลอดภัยโทรศัพท์	19
ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ	19
ตัวจัดการการรับรอง	19
ตั้งค่าจากโรงงาน	20

<b>คุณสมบัติของ USB</b>	20
อุปกรณ์ USB mass storage	20

<b>ข้อมูลทั่วไป</b>	20
อุปกรณ์เสริม	20
GPRS/EDGE	20
การดูแลรักษาแบตเตอรี่	20
ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ	21
การดูแลรักษา	21

<b>ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ</b>	22
รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ	22
คลื่นความถี่วิทยุ	22
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ	22
เครื่องช่วยฟัง	23
การใช้งานบนเครื่องบิน	23
บริเวณที่อาจเกิดระเบิด	23
การใช้โทรศัพท์ในขณะที่ใช้ยานยนต์	23

<b>การโทรออกฉุกเฉิน</b>	23
-------------------------	----

## ลักษณะของโทรศัพท์



### ปุ่มโทร

- กดเพื่อรับสาย/โทรออก
- กดปุ่มโทรเพื่อเรียกดูประวัติการโทรในหน้าจอหลัก

### ปุ่มคำสั่งซ้าย/ขวา

- กดเพื่อให้ฟังก์ชันที่แสดงอยู่ทางด้านล่างซ้าย/ขวาของหน้าจอทำงาน
- กดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อยืนยันฟังก์ชันที่เลือก
- ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอใดก็ตาม กดปุ่มคำสั่งซ้ายค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่เมนู myLife
- ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอใดก็ตาม กดปุ่มคำสั่งขวาค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่เมนู กล้องถ่ายภาพ

### ปุ่มทิศทาง

- กดปุ่มทิศทางขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกต่างๆ ในเมนู

### ปุ่มวางสาย/ปุ่มเปิดปิดเครื่อง

- กดเพื่อวางสาย
- กดค้างเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง

### ปุ่ม 0

- กดปุ่ม 0 ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น 0, +, หรือ P กดเพื่อใส่สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อเขียนข้อความ

### ปุ่ม \*












- ในหน้าจอหลัก กดค้างเพื่อเปิดและปิดโหมดเสียงเงียบ กดเพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลเมื่อใส่เขียนข้อความ

### ปุ่ม #

- กดเพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลเมื่อใส่เขียนข้อความ
- ในหน้าจอหลัก กดค้างเพื่อล็อคปุ่มกด

### ปุ่ม OK

- ยืนยันการเลือก
- ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอใดก็ตาม กดปุ่ม OK ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้า H Life

	แสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือข่าย 3G+
	แสดงถึงระดับของแบตเตอรี่
	แสดงว่าปุ่มกดถูกล็อก
	แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้เสียงเตือนประเภท "เสียง"
	แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้เสียงเตือนประเภท "สั่นพร้อมเสียง"
	แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้เสียงเตือนประเภท "สั่นแล้วมีเสียง"
	แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้เสียงเตือนประเภท "สั่น"
	แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณใช้การตั้งค่าประเภท "ใส่หูฟัง"
	แสดงว่ามีภารกิจนาฬิกาปลุก
	แสดงว่ามีสายที่ไม่ได้รับ
	แสดงว่ามีข้อความใหม่


## เริ่มต้นใช้งาน

### การประกอบซิมการ์ดและแบตเตอรี่

คุณต้องใส่ซิมการ์ดและซาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานโทรศัพท์

- เก็บซิมการ์ดให้ห่างจากมือเด็ก
- ใส่หรือถอดซิมการ์ดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากซิมการ์ดและผิวสัมผัสภายในอาจได้รับความเสียหายจากการขีดข่วนหรือหักงอ
- ก่อนใส่หรือถอดซิมการ์ด โปรดแน่ใจว่าได้ปิดโทรศัพท์แล้ว

#### 1. ถอดฝาครอบด้านหลังโทรศัพท์ (1) และยกแบตเตอรี่ขึ้น (2)




#### 2. ใส่ซิมการ์ด (3) ใส่แบตเตอรี่ (4)



หมายเหตุ : โปรดแน่ใจว่าผิวสัมผัสโลหะของแบตเตอรี่วางตรงกับผิวสัมผัสโลหะของช่องใส่แบตเตอรี่

3. ประกอบฝาครอบด้านหลังโทรศัพท์ตามที่แสดงในภาพ (5) ใส่การ์ดความจำขนาดเล็ก (Micro SD Card) ในช่องเสียบ (6)



### การชาร์จแบตเตอรี่

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ในครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายชาร์จเข้ากับช่องเสียบที่ชาร์จขนาดเล็กตรงด้านซ้ายของโทรศัพท์
2. เชื่อมต่อที่ชาร์จเข้ากับปลั๊กผนัง AC เมื่อแถบแบตเตอรี่บนหน้าจอคงที่ แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้ว คุณสามารถถอดที่ชาร์จออกได้

### การเปิดและปิดเครื่อง

- กดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้

หมายเหตุ:

1. คุณสามารถใช้โทรศัพท์โดยที่ไม่ใส่ซิมการ์ดได้ หากโทรศัพท์ร้องขอรหัส (PIN code) ให้ใส่รหัส และกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย (LSK) เพื่อยืนยัน
2. อย่าเปิดเครื่องในบริเวณที่ห้ามเปิดเครื่องหรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณแทรกหรืออันตราย

### เมนูการโทร

ข้อมูลในส่วนนี้เกี่ยวกับบริการการโทรที่รองรับโทรศัพท์ของคุณ

### การโทร

ในหน้าจอหลัก ใส่หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรหัสพื้นที่ และกดปุ่มโทรออก

### การโทรออกจากรายชื่อในโทรศัพท์

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มคำสั่งด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือก **รายชื่อในโทรศัพท์ > ค้นหาคน** เลื่อนไปยังรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ หรือพิมพ์ชื่อในแถบค้นหา จากนั้น กดปุ่มโทรออก

## การโทรระหว่างประเทศ

1. กดปุ่ม 0 ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหมาย “+” ปรากฏบนหน้าจอ
2. ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
3. กดปุ่มโทรออก

## การรับสายหรือปฏิเสธสายเรียกเข้า

- กดปุ่มรับสาย เพื่อรับสายเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
- ในการปฏิเสธสายเรียกเข้า กดปุ่มวางสายเพื่อปฏิเสธการรับสาย

## การรอสาย

หากคุณต้องการรับสายเรียกซ้อน คุณควรเปิดใช้งานเมนูรอสายก่อน ในระหว่างที่ใช้สาย กดปุ่มรับสายเพื่อรับสายเรียกซ้อน คุณสามารถสลับกลับมาสายเดิมเมื่อใดก็ได้โดยกดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย (LSK) และเลือกสลับสาย

## วิธีการป้อนข้อมูล

คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดยใช้แป้นพิมพ์

## การเลือกวิธีการป้อนข้อมูล

ก่อนที่คุณจะป้อนข้อความ กดตัวเลือกและเลือกวิธีการป้อนข้อมูล หรือคุณสามารถกดตัวเลือก > วิธีการป้อนข้อมูล เพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

## การเว้นวรรค

คุณสามารถกดปุ่ม 0 หรือปุ่มทิศทางขวา เพื่อเว้นวรรคหลังจากตัวอักษร

## การป้อนสัญลักษณ์

กดปุ่ม \* เพื่อใส่สัญลักษณ์

## วิธีการป้อนข้อมูลแบบฉลาด

2 ถึง 9	กดปุ่มเพื่อป้อนตัวอักษร
1	กดปุ่มเพื่อป้อนสัญลักษณ์
0	กดปุ่มเพื่อเว้นวรรค
ปุ่มทิศทางซ้าย/ขวา	กดปุ่มเพื่อยืนยันตัวอักษรหรือคำ หรือเลื่อนปุ่มแสดงการพิมพ์ (Cursor) ไปทางซ้ายหรือขวา
ปุ่มทิศทางขึ้น/ลง	กดปุ่มเพื่อค้นหาคำก่อนหน้านี้หรือคำถัดไป
ปุ่มคำสั่งซ้าย (เลือก)	กดปุ่มเพื่อยืนยันตัวอักษรหรือคำ
ปุ่มคำสั่งขวา (ลบ)	กดปุ่มเพื่อลบตัวอักษร กดค้างเพื่อลบทั้งหมด
#	เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล
*	กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งานโหมดเครื่องหมายวรรคตอน



**ตัวอย่าง** วิธีการป้อนคำว่า “คน”

1. กดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด **9** “กขค”
2. กดปุ่ม 2 5 จะปรากฏคำว่า “กข”
3. กดปุ่มทิศทางลงเพื่อค้นหาและเลือกคำว่า “คน”
4. กดปุ่มคำสั่งซ้าย (เลือก) เพื่อยืนยันคำว่า “คน”

## บันทึกการโทร

โทรศัพท์ของคุณสามารถบันทึกการโทรต่างๆ เช่น สายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ สายที่โทรออก ระยะเวลาที่ใช้ในการโทร และค่าโทร ไว้ในเมนูบันทึกการโทร (Call record) ได้

หมายเหตุ: 1. เมื่อรายการโทรมีมากเกินไปหน่วยความจำ รายการเก่าที่สุดจะถูกลบทิ้ง  
2. สำหรับประวัติการโทร คุณสามารถกดปุ่มโทรออกในหน้าจอหลักเพื่อเรียกดูอย่างรวดเร็ว

### สายที่ไม่ได้รับ

การเรียกดูสายที่ไม่ได้รับ

ในเมนูบันทึกการโทร (Call record) เลือกเมนูสายที่ไม่ได้รับ และกดปุ่มทิศทางขึ้นและลงเพื่อเรียกดูบันทึก

### สายที่โทรออก

การเรียกดูสายที่โทรออก

ในเมนูบันทึกการโทร เลือกเมนูสายที่โทรออก และกดปุ่มทิศทางขึ้นและลงเพื่อเรียกดูบันทึก

### สายที่ได้รับ

การเรียกดูสายที่ได้รับ

ในเมนูบันทึกการโทร เลือกสายที่ได้รับ และกดปุ่มทิศทางขึ้นและลงเพื่อเรียกดูบันทึก

## ลบบันทึกการโทร

คุณสามารถเลือกลบบันทึกการโทรของสายที่ไม่ได้รับ สายที่โทรออก สายเรียกเข้า หรือลบรายการโทรทั้งหมดได้

## เวลาการโทร

คุณสามารถเรียกดูระยะเวลาที่ใช้ในการรับสายและโทรออก

## ค่าโทร

ในฟังก์ชันนี้ คุณสามารถตรวจสอบค่าโทรล่าสุด หรือค่าโทรทั้งหมดได้  
กรณีของการตั้งค่าโทรให้เริ่มนับใหม่ คุณต้องใส่รหัส PINcode และรหัสผ่านที่ขอได้จากผู้ให้บริการของคุณ

## ตัวนับ SMS

ในฟังก์ชันนี้ คุณสามารถตรวจนับจำนวนข้อความได้

ในเมนูบันทึกการโทร เลือกตัวนับ SMS เพื่อเรียกดูจำนวนข้อความได้ คุณอาจกดปุ่ม รีเซ็ตเพื่อตั้งค่าตัวนับใหม่

ฟังก์ชันการนับข้อความ มีตัวเลือกดังต่อไปนี้

- ส่งแล้ว: จำนวนข้อความที่คุณส่งแล้ว
- รับแล้ว: จำนวนข้อความที่คุณได้รับแล้ว

## ตัวนับ GPRS

ในฟังก์ชันนี้ คุณสามารถตรวจสอบขนาดข้อมูลของ GPRS ที่คุณใช้ (ทั้งข้อความ SMS และ WAP)

ในเมนูบันทึกการโทร เลือกตัวนับ GPRS เพื่อเรียกดูคำสั่งเหล่านี้

- ส่งล่าสุด: จำนวน GPRS ที่คุณส่งครั้งสุดท้าย
- ได้รับล่าสุด: จำนวน GPRS ที่คุณได้รับครั้งสุดท้าย
- ส่งทั้งหมด: จำนวน GPRS ที่คุณได้ส่งไปแล้วทั้งหมด
- ได้รับทั้งหมด: จำนวน GPRS ที่คุณได้รับทั้งหมด
- รีเซ็ตตัวนับ: กดปุ่มนี้ เพื่อตั้งค่าตัวนับใหม่

## มายไลฟ์

เพียงกดปุ่มนี้ ก็เข้าเว็บ <http://mylife.truelife> ได้เลย พร้อมสนุกกับสังคมออนไลน์ แชท แชร์ โหลด กับเพื่อนได้ทันที

## อัลบั้มรูป

ให้คุณเข้าไปในอัลบั้มรูปภาพที่คุณถ่าย คุณสามารถจัดการ ตัดต่อ ภาพง่ายๆ ตั้งภาพ พื้นหลังโทรศัพท์ให้เป็นภาพของคุณ หรือ ตั้งภาพเพื่อนคุณตามรายชื่อที่คุณเก็บ ซึ่งจะปรากฏภาพคนโทรทุกครั้ง โทรเข้ามา คุณจะแชร์ภาพเหล่านั้นให้แก่เพื่อนของคุณก็ได้

## เพลง (MP3)

ปุ่มนี้ให้คุณฟังเพลงโปรดของคุณผ่าน MP3

## ข้อความ

โทรศัพท์ของคุณรองรับระบบฝากข้อความทั้งเสียงและตัวอักษร ทั้งนี้การฝากข้อความ เสียง การส่งข้อความ (SMS) และการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ถือเป็นบริการผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากผู้ให้บริการของคุณ

## เขียนข้อความ

### การเขียนข้อความ

1. จากเมนูหลักเลือก **ข้อความ > เขียนข้อความ**
2. ในเนื้อหาของข้อความ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ เสียง และวิดีโอลงในข้อความของคุณได้
3. หลังจากนั้นเลือก **ตัวเลือก** จากนั้นเลือก **ส่งไปยัง**
4. ใส่ผู้รับข้อความโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือเลือกชื่อคนที่จะโทร จากค้นหาจากรายชื่อในโทรศัพท์
5. สุดท้ายเลือก **ตัวเลือก** จากนั้นเลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียได้ในระหว่างที่ใช้สาย หรือระหว่างการเชื่อมต่อ WAP ผ่าน GPRS

หมายเหตุ: 1. สำหรับการเขียนข้อความ คู่มือ "วิธีการป้อนข้อมูล"  
2. สำหรับฟังก์ชันการส่งข้อความมัลติมีเดีย ต้องใช้งานผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันนี้เท่านั้นจึงจะใช้งานรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้

## ถาดเข้า

โทรศัพท์ของคุณจะบันทึกข้อความตัวอักษร (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ที่ได้รับลงในโพลเดอร์ถาดเข้า

## การอ่านข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความ ไอคอนจะแสดงให้เห็นว่าข้อความนี้มาจากซิมการ์ดหรือจากโทรศัพท์ในถาดเข้า ทั้งนี้ ได้มีการตั้งค่าให้จัดเก็บข้อความในซิมการ์ดก่อน หากถาดเข้าเต็ม ข้อความที่ได้รับจะถูกบันทึกลงในโทรศัพท์แทนที่ซิมการ์ด ในกรณีที่ถาดเข้าในโทรศัพท์เต็มเช่นกัน จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนว่า ถาดเข้าเต็ม และไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้

1. จากเมนูหลัก เลือก **ข้อความ**
2. จากนั้นเลือก **ถาดเข้า** ข้อความที่ได้รับทั้งหมดจะอยู่ในโพลเดอร์นี้

## แบบร่าง

โทรศัพท์ของคุณจะบันทึกข้อความที่ถูกบันทึกลงในโพลเดอร์แบบร่าง

## ถาดออก

โทรศัพท์ของคุณจะบันทึกข้อความที่ยังไม่ได้ส่งออกไว้ในโพลเดอร์ถาดออก

## ถาดส่ง

โทรศัพท์ของคุณจะบันทึกข้อความที่ส่งผ่านแล้วในโพลเดอร์ถาดส่ง

## ลบข้อความ

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดในโพลเดอร์ หรือลบข้อความทั้งหมดภายในครั้งเดียวได้

## อีเมล

### การสร้างบัญชี

1. คุณต้องสร้างบัญชีอีเมลก่อน
2. กลับไปยัง หน้าจอหลัก โดยการกดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > บัญชีอีเมล**
3. เลือก **ตัวเลือก > บัญชีใหม่** เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ
4. จากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะบันทึกบัญชีใหม่โดยอัตโนมัติ
5. เลือกบัญชีที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก **ตัวเลือก > เปิดใช้งาน** เพื่อเปิดใช้งานบัญชีที่เลือกใช้

### การเขียนอีเมล

1. กดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือก **ข้อความ > อีเมล > เขียนอีเมล**
2. ใส่อีเมลแอดเดรสที่คุณต้องการส่งลงในช่อง **ถึง**
3. เลื่อนไปยังช่อง **เรื่อง** ใส่เรื่องโดยเลือก **แก้ไข** แบบไฟล์ ตั้งค่าลำดับความสำคัญ และเขียนเนื้อหาอีเมลที่คุณต้องการ
4. จากนั้น เลือก **สำเร็จ** จะมีข้อความที่แสดงขนาดของอีเมลปรากฏขึ้นหน้าจอ
5. เลือก **ใช่** เพื่อส่ง โดยสามารถเลือกแบบส่งและบันทึก, บันทึกเป็นแบบร่าง หรือออกจากเมนูนี้โดยไม่บันทึก

หมายเหตุ: หากคุณส่งอีเมลผ่าน Gmail คุณต้องติดตั้งใบรับรองก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จากผู้ให้บริการ Gmail

### ข้อความบรอดคาสต์

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับข้อความโฆษณาได้ คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานและตั้งค่าอื่นๆ ตามความชอบส่วนตัวของคุณ

### ข้อความสำเร็จรูป

ในโทรศัพท์ที่มีข้อความสำเร็จรูปสำหรับข้อความ SMS และ MMS มากมาย

#### ตั้งค่าข้อความ

คุณสามารถตั้งค่าในข้อความ SMS และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ได้

1. ไปยัง **ข้อความ** และเลือก **ตั้งค่าข้อความ**
2. จากนั้นเลือก SMS หรือ MMS หรือข้อความบริการ เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
3. เลือกช่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

### ข้อความ SMS มีตัวเลือกต่างๆ ให้คุณเลือกได้

- **ตั้งค่าโปรไฟล์** : ตั้งชื่อโปรไฟล์, ที่อยู่, SMSC, ระยะเวลาเก็บข้อความ และประเภทข้อความ
- **วอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์** : แก้ไขหมายเลขติดต่อวอยซ์เมลเซิร์ฟเวอร์
- **ตั้งค่าทั่วไป** : เปิด / ปิดการใช้งานรายงานการส่งและรายงานการรับของข้อความ
- **สถานะหน่วยความจำ** : คุณสามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำในโทรศัพท์หรือซิมการ์ดได้

- **พื้นที่การจัดเก็บที่เลือกใช้ :** คุณสามารถเลือกแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ใน โทรศัพท์ ซิมการ์ดหรือทั้งสองตำแหน่ง
- **การเชื่อมต่อที่เลือกใช้ :** คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เลือกเชื่อมต่อ GPRS, GSM หรือเชื่อมต่อจับแต่ GSM เท่านั้น

### สำหรับข้อความ MMS มีตัวเลือกที่สามารถกำหนดได้ดังนี้

- **เขียนข้อความ :** คุณสามารถกำหนดค่าการเขียนข้อความตามตัวเลือกดังต่อไปนี้
  - **เวลาสไลด์ :** ตั้งระยะเวลาที่จะแสดงสไลด์แต่ละชิ้น ในเวลาที่ต่างกัน
  - **โหมดการสร้าง :** หากคุณเลือก **จำกัด** จะไม่มีการส่งข้อความที่โทรศัพท์ไม่รองรับ หากคุณไม่ต้องการฟังก์ชันนี้ ให้เลือก **อิสระ**
    - **การปรับขนาดภาพ :** กำหนดขนาดของภาพในข้อความมัลติมีเดีย MMS
    - **ลายเส้นตัดอัตโนมัติ :** กำหนดลายเส้นตัดท้ายข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ของคุณได้ ซึ่งจะถูกตัดโดยอัตโนมัติทุกครั้งี่ส่ง
    - **ลายเส้นตัด :** กำหนดลายเส้นตัดที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไป
- **การส่ง :** การตั้งค่านี้ประกอบด้วยตัวเลือก เช่น ลำดับความสำคัญ รายงานการส่งและอื่นๆ
- **การเรียกคืน :** การตั้งค่านี้ประกอบด้วยตัวเลือก เช่น บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ รายงานการอ่าน และอื่นๆ
- **การจัดเก็บข้อมูล :** คุณสามารถเปลี่ยนแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการในโทรศัพท์ หรือซิมการ์ดได้
- **สถานะหน่วยความจำ :** คุณสามารถตรวจสอบสถานะหน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียในโทรศัพท์หรือซิมการ์ดได้

หมายเหตุ: กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า MMS

### รายชื่อ

คุณสามารถเลือกบันทึกรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณลงในซิมการ์ด/โทรศัพท์ หรือจะเลือกให้มีการบันทึกทั้งสองแห่งก็ได้

### การค้นหาอย่างรวดเร็ว

ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อคนที่ต้องการ เพื่อค้นหาข้อมูลด่วน

### การค้นหาแบบฉลาด

คุณสามารถค้นหารายชื่อด้วยการใส่เลขหมายโทรศัพท์ 2-3 หลักตรงหน้าจอหลัก จากนั้นหน้าจอจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับรายชื่อ พร้อมให้คุณเลือกกดโทรออกได้ทันที

### การเพิ่มรายชื่อโทรศัพท์

การสร้างรายชื่อใหม่ในซิมการ์ด/โทรศัพท์

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > เพิ่มผู้ติดต่อใหม่**
2. คุณสามารถกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บรายชื่อตามได้ที่ **เมนู > รายชื่อ > ตั้งค่าสมุดโทรศัพท์ > พื้นที่จัดเก็บที่เลือกใช้ > ซิม/โทรศัพท์/ทั้งหมด** จากนั้นรายละเอียดของรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกบันทึกลงในตำแหน่งจัดเก็บที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

3. จากนั้นใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรายชื่อผู้ติดต่อ
4. กด **ตัวเลือก > บันทึก** เพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: 1. โทรศัพท์ของคุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ 1,000 รายการ  
2. คุณสามารถเลือกรูปภาพและวิดีโอได้จากการตั้งค่าเดิมและตัวจัดการไฟล์

## กลุ่มผู้โทร

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือก **รายชื่อ > กลุ่มผู้โทร** คุณสามารถเพิ่มกลุ่มผู้โทรและแก้ไขรายละเอียดของกลุ่มได้ และจากฟังก์ชันกลุ่มผู้โทร คุณสามารถส่งข้อความถึงสมาชิกทุกคนที่อยู่ในกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน

## การโทรออกด่วน

หากคุณกำหนดหมายเลขเป็นปุ่มโทรออกด่วน (ตั้งแต่ปุ่มหมายเลข 2 ถึง 9) ซึ่งบันทึกอยู่ในรายชื่อโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขนั้นโดยการกดปุ่มค้างไว้ในหน้าจอหลัก ก่อนอื่นคุณควรเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อน จากนั้นกำหนดหมายเลขโดยเชื่อมโยงกับรายชื่อผู้ติดต่อ

## บล็อกรายชื่อ

ระงับสายที่โทรเข้าได้ด้วยการบล็อกหรือกำหนดรายชื่อที่คุณไม่ต้องการรับสาย

## ลบรายชื่อทั้งหมด

ทำการลบรายชื่อทั้งหมดได้จากโทรศัพท์หรือจากซิมการ์ด

## คัดลอกรายชื่อ

ทำการคัดลอกรายชื่อได้ระหว่างโทรศัพท์และซิมการ์ด

## ย้ายรายชื่อ

ทำการย้ายรายชื่อได้ระหว่างโทรศัพท์และซิมการ์ด

## การตั้งค่ารายชื่อ

การเข้าสู่การตั้งค่ารายชื่อโทรศัพท์ ในหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก จากนั้นเลือก **รายชื่อ > ตั้งค่าสมุดโทรศัพท์**

โทรศัพท์ของคุณมีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่านามาย ให้คุณปรับแต่งโทรศัพท์ได้ตามใจชอบ โดยประกอบด้วย

- **พื้นที่จัดเก็บที่เลือกใช้** : คุณสามารถเลือกคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์จากตัวเครื่อง ซิมหรือทั้งหมด เพื่อจัดเก็บในหน่วยความจำ
- **นามบัตรส่วนตัว** : คุณสามารถกำหนดหมายเลขหรือชื่อได้
- **เบอร์พิเศษ** : เมื่อนี้ทำให้คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น หมายเลขของเจ้าของเครื่อง หมายเลขสำหรับบริการและหมายเลขฉุกเฉิน
- **สถานะหน่วยความจำ** : คุณสามารถตรวจสอบว่าจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำของซิมการ์ดและโทรศัพท์มีจำนวนเท่าไร นอกจากนี้ เมนู นี้ยังให้คุณสามารถโทรออกเฉพาะหมายเลขรายชื่อโทรประจำ
- **สำรองข้อมูลและคืนค่า** : คุณสามารถสำรองข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดในรายชื่อโทรศัพท์ไปยังการ์ดหน่วยความจำหรือโทรศัพท์ โทรศัพท์จะสร้างไฟล์เดอร์ “รายชื่อโทรศัพท์” ในตัวจัดการไฟล์เพื่อจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ csv คุณอาจเรียกคืนข้อมูลไปยังสมุดโทรศัพท์ของคุณได้

- **การแสดงชื่อ :** คุณอาจกำหนดข้อมูลของรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ที่คุณต้องการเพื่อให้แสดงบนหน้าจอของคุณได้

## กล้องถ่ายภาพ

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพและวิดีโอได้จากกล้องที่อยู่ภายในเครื่องและแก้ไขการตั้งค่าได้ หน้าจอบนโทรศัพท์ทำหน้าที่เป็นช่องมองภาพ หากหน่วยความจำไม่เพียงพอ คุณต้องลบภาพหรือวิดีโอเก่าที่มีอยู่เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรูปภาพใหม่ หรือคุณอาจเลือกบันทึกรูปภาพลงในการ์ดหน่วยความจำก็ได้ สถานะของการตั้งค่ากล้องจะแสดงให้เห็นด้านบนสุดของโหมดเรียกดู

หมายเหตุ: อย่าใช้ฟังก์ชันนี้ในกรณีที่เป็นการละเมิดกฎหมาย

## เริ่มใช้งานกล้องถ่ายภาพ

1. ในเมนูหลัก เลือก **กล้องถ่ายภาพ**
2. กดปุ่ม OK เพื่อถ่ายภาพ
3. โทรศัพท์ของคุณรองรับการอัปโหลดรูป หลังจากถ่ายรูปแล้ว คุณสามารถเลือกกดปุ่มอัปโหลด เมื่อต้องการจะอัปโหลดลง Cloud หรือแชร์ในมายไลฟ

หมายเหตุ: รูปภาพจะถูกบันทึกอยู่ในโฟลเดอร์ภาพถ่ายในเมนูตัวจัดการไฟล์ นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกดูรูปภาพได้โดยการเลือกรูปภาพจากรายการตัวเลือก หรือเปิดโฟลเดอร์ภาพถ่ายจากเมนูตัวจัดการไฟล์

## ตั้งค่ากล้องถ่ายภาพ

1. กดปุ่มคำสั่งซ้ายเพื่อเข้าสู่โหมดเรียกดู ตัวเลือกทั้งหมดจะปรากฏขึ้นและคุณสามารถแก้ไขผ่านโหมดเรียกดูได้โดยตรง
2. คุณสามารถตั้งค่าขนาดภาพ คุณภาพ ภาพพื้นหลัง และอื่นๆ

## มัลติมีเดีย

### ทีวี

โทรศัพท์ของคุณสามารถรับส่งรายการทีวีได้ผ่านบริการ H TV

### อัลบั้มรูป

คุณสามารถเรียกดูรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์รูปภาพและสามารถจัดเก็บรูปภาพลงในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำก็ได้ สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งจัดเก็บ กรุณาเลือก **ตัวเลือก** และเลือก **การจัดเก็บ**

## เครื่องเล่นมีเดีย

โทรศัพท์ของคุณสามารถเป็นเครื่องเล่นเพลงเพื่อความบันเทิงได้ นอกจากนี้ คุณอาจดาวน์โหลดเพลงผ่านทาง USB และการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นๆ ได้ เพลงจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ **รายการเล่นของฉัน** ซึ่งอยู่ในตัวจัดการเอกสาร เพื่อให้สามารถค้นพบเพื่อเข้าสู่รายการเพลงโดยอัตโนมัติ คุณอาจฟังเพลงผ่านหูฟังหรือลำโพงก็ได้ ระบบตอบโต้ที่ใช้งานง่ายถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้งานควบคุม เล่น หยุดพัก และหยุดเครื่องเล่นเพลงได้ตามต้องการ

ปุ่มกลาง	กดเพื่อเริ่ม/เล่น/หยุดพักเพลง
ปุ่มทิศทางซ้าย / ขวา	กดปุ่มเพื่อเลือกเพลงก่อนหน้า/ถัดไป กดค้างเพื่อเล่นถอยหลังหรือเดินหน้าในระหว่างที่เล่นเพลง
ปุ่มทิศทางขึ้น / ลง	ปรับเสียง
ปุ่มคำสั่งซ้าย(ตัวเลือก)	แสดงตัวเลือกต่างๆ
ปุ่มคำสั่งขวา(ย้อนกลับ)	กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายในขณะที่กำลังใช้เครื่องเล่นเพลงได้ ในระหว่างที่ใช้สายเพลงจะถูกหยุดพักชั่วคราวและจะเล่นต่อหลังจากที่คุณวางสายแล้ว

## ตกแต่งรูปภาพ

โทรศัพท์ของคุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

- **แต่งภาพ** : คุณสามารถแก้ไขรูปภาพหรือไฟล์ภาพที่บันทึกอยู่ในโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำได้
- **เรียงภาพ** : คุณสามารถแบ่งรูปภาพออกเป็นส่วนๆ ได้

## เริ่มใช้งานการตกแต่งรูปภาพ

1. ในเมนู **มัลติมีเดีย** เลือก **ตกแต่งรูปภาพ**
2. เลือก **ตกแต่งภาพศิลป์**
3. เลือก **เลือกจากไฟล์**
4. เลือกโทรศัพท์หรือการ์ดหน่วยความจำเพื่อเปิดโฟลเดอร์
5. เลือกโฟลเดอร์รูปภาพหรือโฟลเดอร์ภาพถ่าย
6. เลือกไฟล์ภาพที่คุณต้องการแก้ไข และกด **OK** เพื่อเริ่มปรับแต่งภาพ

## บันทึกเสียง

**บันทึกเสียง** เป็นเครื่องมือในการบันทึกเสียงแบบง่าย ซึ่งมีฟังก์ชันครบทุกอย่างตามที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับไฟล์เสียง

## เริ่มบันทึกเสียง

1. ในเมนู **มัลติมีเดีย** เลือก **บันทึกเสียง**
2. เลือก **ตัวเลือก > บันทึกใหม่** เพื่อเริ่มบันทึกเสียง

หมายเหตุ: 1. ในระหว่างที่บันทึกเสียง คุณสามารถหยุดพักชั่วคราวหรือหยุดบันทึกเสียงได้ทุกเมื่อโดยการกดปุ่มคำสั่งซ้าย

2. คุณสามารถกด **ตัวเลือก > ตั้งค่า** เพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์เสียง ซึ่งอาจเป็น AMR, WAV, AWC และ AMR

## วิทยุ

ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถรับฟังสถานีวิทยุ FM ที่คุณชื่นชอบได้ทุกเมื่อโดยมีคลื่นความถี่ตั้งแต่ 87.5 ถึง 108.0 MHz

## เริ่มต้นใช้งาน

1. เสียบหูฟังเข้ากับตัวเครื่องก่อน
2. จาก **เมนูหลัก** เลือก **วิทยุ**
3. คุณสามารถกดปุ่มทิศทางขึ้น เพื่อบันทึกรายการวิทยุ FM ได้



4. คุณสามารถกดปุ่ม \*/# เพื่อปรับระดับเสียง
5. กด ปุ่มทิศทางซ้าย หรือ ขวา เพื่อเริ่มค้นหาคลื่นวิทยุต่อไป

## โทรศัพท์ของคุณมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

- **รายการช่อง :** คุณสามารถบันทึกสถานีได้มากถึง 9 สถานีโดยการใส่ชื่อช่องและคลื่นความถี่ คุณยังสามารถเข้าสู่สถานีทั้ง 9 แห่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่มหมายเลข นอกจากนี้ คุณยังสามารถเล่น ลบ หรือแก้ไขคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุที่เลือกได้
- **ตั้งความถี่ :** คุณสามารถป้อนคลื่นความถี่ของสถานีได้ด้วยตนเอง
- **ค้นหาอัตโนมัติ :** คุณสามารถสแกนหาสถานีวิทยุได้โดยอัตโนมัติ และสถานีที่ที่ค้นพบนั้นจะบันทึกอยู่ในรายการช่อง
- **ตั้งค่า :** คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภาพพื้นหลังขณะเล่นและลำโพงได้
- **บันทึก :** คุณสามารถบันทึกรายการโปรดของคุณได้
- **เพิ่มเติม :** คุณสามารถเริ่มเล่นไฟล์ที่คุณบันทึกไว้อีกครั้งและบันทึกเพิ่มต่อในไฟล์เดียวกันได้
- **รายการไฟล์ :** คุณสามารถส่งรายการไฟล์วิทยุที่คุณบันทึกไว้ ให้แก่เพื่อนของคุณได้

## จาวา

ให้คุณเลือกใช้เกม หรือแอปพลิเคชันที่ส่งเข้ามือถือไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดเกม แอปพลิเคชันได้ที่เมนู H Life

## การจัดระบบงาน

### เมนูส่วนตัว

คุณสามารถซ่อนประวัติการโทร ข้อความ ตัวจัดการเอกสาร และสมุดโทรศัพท์ (รวมถึงกลุ่มผู้โทร) ได้ ซึ่งเป็นการช่วยรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย สำหรับการเข้าสู่เมนูส่วนตัวต้องใช้รหัสผ่าน โดยรหัสผ่านค่าเริ่มต้นสำหรับเมนูส่วนตัวคือ "0000" คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในเมนูส่วนตัว

## ปฏิทิน

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาและงานที่บันทึกในปฏิทิน นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้

### สำหรับการบันทึกและใช้งานเดือนในปฏิทินเป็นครั้งแรก

1. ในเมนู ออร์แกไนเซอร์ เลือก ปฏิทิน
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือก **ตัวเลือก > ดู** เพื่อดูกิจกรรม คุณสามารถกด **เพิ่มรายการ** เพื่อเพิ่มกิจกรรมใหม่
4. ใส่เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของกิจกรรม และใส่อธิบายรายละเอียดของกิจกรรม ในหัวข้อและรายละเอียด หลังจากแก้ไขข้อมูลของกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว **ตัวเลือก > สำเร็จ** เพื่อบันทึกรายละเอียด
5. เลือกเปิด-ปิด **นาฬิกาปลุก**
6. เลือกการเตือนซ้ำเป็น **ครั้งเดียว/ทุกวัน/กำหนดเอง/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ทุกปี**
7. จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ได้
8. กด **สำเร็จ** เพื่อบันทึกกิจกรรม

## เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขนี้มีฟังก์ชันอย่างง่าย เช่น บวก ลบ คูณ และหาร

### รายการที่จะทำ

คุณสามารถเรียกดู แก๊ซ หรือผลงานจากตัวเลือกในฟังก์ชันนี้ สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือก **เพิ่มในรายการงาน** จากนั้นเลือก **ประเภทงาน**
2. แก๊ซ **งาน** ของคุณโดยการใส่วันที่ เวลา หัวข้อ นาฬิกาปลุก การเตือนซ้ำ การจัดลำดับความสำคัญ และข้อมูลอื่นๆ
3. คุณสามารถเลือกเปิดนาฬิกาปลุกเพื่อเป็นตัวเตือนได้
4. เลือก **สำเร็จ** และ **ใช่** เพื่อบันทึกงานของคุณ

### นาฬิกาปลุก

ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ โดยที่นาฬิกาปลุกนี้ยังคงทำงานแม้ว่าคุณจะปิดเครื่องก็ตาม

1. ในเมนู **การจัดระบบงาน** เลือก **นาฬิกาปลุก**
2. เลือก **แก๊ซ** เพื่อตั้งเวลานาฬิกาปลุก โดยคุณควรเปิดใช้งานก่อน
3. สำหรับการตั้งนาฬิกาปลุก ให้ใส่ชั่วโมงและนาทีผ่านปุ่มตัวเลขโดยตรง
4. เลือกการเตือนซ้ำเป็น **ครั้งเดียว/ทุกวัน/กำหนดเอง** สำหรับรูปแบบเสียงเตือน
5. หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว เลือก **สำเร็จ** เพื่อบันทึกการตั้งค่านาฬิกาปลุก

### นาฬิกาปลุก Azzan

ฟังก์ชันนาฬิกาปลุก Azzan นี้สำหรับชาวมุสลิม คุณสามารถกำหนดนาฬิกาอ่ารุ่ง นาฬิกาบ่าย นาฬิกาเย็น นาฬิกาพลบค่ำ และนาฬิกากลางคืนได้

### เวลาสากล

คุณสามารถเรียกดูวันและเวลาท้องถิ่นโดยการเลือก GMT และเมือง เมื่อเลือกเมืองแล้ว จะแสดงวันและเวลาท้องถิ่นนั้น

### บันทึก

ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถบันทึกรายการเพื่อเตือนความจำได้

#### การสร้างบันทึก

1. ในเมนู **การจัดระบบงาน** เลือก **บันทึก**
2. เลือก **เพิ่ม** เพื่อสร้างบันทึกใหม่
3. แก๊ซรายละเอียดของบันทึก
4. หลังจากแก๊ซข้อมูลของบันทึกเสร็จแล้วเลือก **ตัวเลือก > สำเร็จ** เพื่อบันทึก

#### ตัวแปลงหน่วย

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณแปลงน้ำหนักหรือความยาวให้เป็นหน่วยต่างๆ ได้

## ตัวแปลงสกุลเงิน

ก่อนอื่น คุณควรใส่ค่าอัตราแลกเปลี่ยน และใส่ข้อมูลของแต่ละท้องถิ่น จากนั้นกดปุ่ม "OK" และจำนวนเงินที่แปลงค่าจะปรากฏโดยอัตโนมัติ

## นาฬิกาจับเวลา

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับจับเวลา ซึ่งมีเวลาเริ่มและสิ้นสุดที่แน่นอน

### การใช้นาฬิกาจับเวลา

1. จากเมนูหลัก เลือก **การจัดระบบงาน > นาฬิกาจับเวลา**
2. เลือก **นาฬิกาจับเวลาทั่วไป** คุณสามารถเลือกวิธีการบันทึกเวลาแบบเรียกดูบันทึกได้
  - **แยกการจับเวลา** : เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ การจับเวลาจะถูกบันทึกและเริ่มจับเวลาต่อเมื่อคุณกด **แยกช่วงเวลา** การจับเวลาครั้งที่ 2 จะถูกบันทึกตามการจับเวลาอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถหยุดการบันทึกและเริ่มใหม่ได้ทุกเมื่อ
  - **จับรอบเวลา** : เมื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ การจับเวลาจะถูกบันทึกและเริ่มจับเวลาใหม่เมื่อคุณกด **รอบเวลา** การจับเวลาครั้งที่ 2 จะถูกบันทึกใหม่ คุณสามารถหยุดการบันทึกและเริ่มใหม่ได้ทุกเมื่อ
  - **เรียกดูบันทึก** : คุณสามารถดูการจับเวลาที่คุณได้บันทึกเอาไว้หรือลบบันทึกออก
3. เลือก **นาฬิกาจับเวลา nWay** คุณสามารถบันทึกเวลาได้ 4 ครั้ง โดยกดปุ่มเลื่อนขึ้นลง ซ้าย ขวา เพื่อเปลี่ยนการจับเวลา

## ตัวอ่านอีบุ๊ก

ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์ได้กดปุ่มคำสั่งซ้าย (ตัวเลือก) เพื่อแสดงเมนูย่อยต่อไป

- **ล้างชั้นหนังสือ** : คุณสามารถลบชั้นหนังสือได้
- **ตั้งค่าทั่วไป** : ในการตั้งค่าทั่วไป คุณสามารถตั้งค่าขนาดตัวอักษร เลื่อนโดย เลื่อนอัตโนมัติ ความเร็วในการเลื่อน เต็มหน้าจอ และรูปแบบการจัดวาง

## เครื่องคิดเลข Zakat

เครื่องคิดเลข Zakat เป็นเครื่องคิดเลขชนิดพิเศษสำหรับชาวอิสลาม โดยเครื่องคิดเลขนี้จะแสดง Zakat ตามกำหนดเวลาของคุณ ซึ่งรองรับค่าเงินสกุลต่างๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์ รูปี เป็นต้น

## จัดการไฟล์

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการข้อมูลที่คุณดาวน์โหลดมาได้ โดยมีแหล่งจัดเก็บข้อมูล 2 ตำแหน่งคือ โทรศัพท์และการ์ดหน่วยความจำ

### การตรวจสอบไฟล์ที่บันทึกในตัวจัดการไฟล์

- จากเมนูหลัก เลือก **จัดการไฟล์** คุณอาจเห็นโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งโทรศัพท์ที่ใช้ชื่อว่า การ์ดหน่วยความจำหากคุณเสียบการ์ดหน่วยความจำ
- เลื่อนไปยังเมนู โทรศัพท์และกด **ตัวเลือก** เพื่อเรียกดูรายการตัวเลือก

## อินเทอร์เน็ต

บริการที่จะอธิบายต่อไปนี้จะได้รับการรองรับจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณไม่สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

## บริการอินเทอร์เน็ต

โทรศัพท์ของคุณรองรับบราวเซอร์ WAP คุณอาจได้รับบริการที่หลากหลาย เช่น ข่าวล่าสุด สภาพอากาศ กีฬา และข้อมูลอื่นๆ รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ซึ่งบริการดังกล่าวจัดทำและรักษาโดยผู้ให้บริการ WAP

หมายเหตุ: 1. สำหรับการเปิดใช้บริการ WAP คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการของคุณ  
2. อย่าเปิดเครื่องในบริเวณที่ห้ามเปิดเครื่องหรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณแทรกหรืออันตรายได้

### • โหมดเพจ

สำหรับการเข้าสู่บราวเซอร์จากหน้าจอหลัก ไปยัง **บริการอินเทอร์เน็ต** ในเมนู **บริการ** และเลือก **โหมดเพจ** เมื่อเชื่อมต่อแล้ว โหมดเพจจะปรากฏขึ้น เนื้อหาขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ สำหรับการออกจากบราวเซอร์ ให้กดปุ่มวางสาย

คุณสามารถกำหนดที่อยู่โหมดเพจได้ใน **บริการ > บริการอินเทอร์เน็ต > ตั้งค่า > รูปแบบ**

### • บัญชีมาร์ค

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อบันทึกที่อยู่ URL และเข้าสู่หน้า WAP ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

### • ใส่ที่อยู่

คุณสามารถใส่ที่อยู่ URL ได้ หลังจากใส่แล้ว คุณอาจเลือก URL และเลือก **ตัวเลือก > ไปยัง** เพื่อเชื่อมต่อครั้งถัดไปได้

### • ที่อยู่เว็บไซต์ล่าสุด

กดเพื่อเข้าสู่ที่อยู่เว็บไซต์ล่าสุดที่คุณเยี่ยมชม

### • หน้าเพจก่อนหน้า

คุณสามารถเรียกดูหน้าเพจที่คุณเข้าชมก่อนหน้า

### • หน้าเพจที่จัดเก็บ

กดเพื่อเรียกดูหน้าเพจที่คุณจัดเก็บไว้

### • ตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ได้

## ตัวจัดการใบอนุญาต

ในส่วนนี้ คุณจะเห็นรายการใบอนุญาต สถานะ และตัวเลือกขั้นสูง

## บริการเสริมจากผู้ให้บริการ (STK)

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หมายเหตุ: เมนูย่อยของฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการแต่ละแห่งอาจมีบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

## ตั้งค่า

### รูปแบบ

รูปแบบโทรศัพท์มีรูปแบบการใช้งานมาให้ 5 แบบ คุณสามารถเลือกเปิดใช้รูปแบบดังนี้  
ทั่วไป ปิดเสียง ประชุม นอกอาคาร และ ส่วนตัว

หมายเหตุ: หากคุณปรับเปลี่ยนเสียงเตือน ไอคอนที่แสดงอยู่บนหน้าจอจะเปลี่ยนไป ในรูปแบบหูฟังจะสามารถใช้งานได้ในกรณีที่มีการเสียบหูฟังเท่านั้น สำหรับรูปแบบบลูทูธสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธแล้วเท่านั้น

### การเปิดใช้งานรูปแบบ

1. ในเมนู รูปแบบ เลือก รูปแบบผู้ใช้งาน
2. เลือก ตัวเลือก > เปิดใช้งาน

### การแก้ไขรูปแบบ

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่ารูปแบบตามความชอบของคุณได้เอง

1. ในเมนู รูปแบบ เลือก รูปแบบผู้ใช้งาน
2. เลือก ตัวเลือก > กำหนดเอง

### ตั้งค่าหน้าจอ

คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอได้ตามต้องการ ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้

- **ภาพพื้นหลัง** : วิธีเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เข้าไปที่
  1. เมนูตั้งค่า เลือก **ตั้งค่าตัวเครื่อง > ตั้งค่าหน้าจอ > ภาพพื้นหลัง**
  2. เลือก **กำหนดเอง** แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการจาก **จัดการไฟล์**
  3. หรือ เลือก **ในระบบ** แล้วกด **ตกลง**
- **ภาพทักหน้าจอ** : เปลี่ยนภาพทักหน้าจอ, ระยะเวลาที่รอก่อนภาพทักหน้าจอทำงาน มีให้เลือกตั้งแต่ 5 วินาที - 1 นาที
- **แสดงชื่อผู้ให้บริการ** : ตั้งค่าเปิด หรือปิดการแสดงชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการบนหน้าจอ
- **แสดงเบอร์ส่วนตัว** : ตั้งค่าเปิดเพื่อแสดงเบอร์ส่วนตัว
- **ภาพเปิดเครื่อง** : ตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวที่แสดงเมื่อเปิดโทรศัพท์ โดยเลือกจากระบบหรือจัดการไฟล์
- **ภาพปิดเครื่อง** : ตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวที่แสดงเมื่อปิดโทรศัพท์โดยเลือกจากระบบหรือจัดการไฟล์
- **แสดงวันที่และเวลา** : เลือกตั้งค่าแสดง หรือไม่แสดง
- **เอฟเฟกการสลับหน้า** : เลือกตั้งค่าแบบไม่มี ปกติ หรือดีที่สุด
- **รูปแบบนาฬิกา** : เลือกรูปแบบนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้าจอ เป็นแบบอะนาล็อก หรือ ดิจิตอล
- **ไฟหน้าจอ LCD** : ตั้งค่าความสว่างของไฟหน้าจอ LCD และระยะเวลา

### วันที่และเวลา

ในฟังก์ชันนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาในเมืองบ้านเกิด เรียกดู และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาในโทรศัพท์ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดรูปแบบของเวลารวมถึงการอัปเดตด้วยเขตเวลาได้ด้วย

## ตั้งค่าตัวเครื่อง

### • ตารางเวลาดังเปิด-ปิดเครื่อง

คุณสามารถตั้งค่าเวลาเปิด-ปิดเครื่องแตกต่างกันได้ 4 ครั้ง

### • ภาษา

คุณสามารถกำหนดภาษาที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ได้

ในเมนูตั้งค่า เลือก **ตั้งค่าโทรศัพท์ > ภาษา**

หมายเหตุ: ตัวเลือกอัตโนมัติขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณและภาษาที่โทรศัพท์ของคุณรองรับ หากคุณเลือกอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาภาษาที่ซิมการ์ดและเครื่องรองรับโดยอัตโนมัติ

### • เลือกวิธีการป้อนข้อมูล

เมนูนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการได้

### • ข้อความต้อนรับ

ในฟังก์ชันนี้จะแสดงข้อความบนหน้าจอหลักเมื่อคุณเปิดเครื่อง คุณอาจแก้ไขข้อความเองได้

### • ปุ่มลัด

ในฟังก์ชันนี้ คุณสามารถกำหนดเมนูลัดได้

### • ปุ่มสั่งงานเฉพาะ

ในฟังก์ชันนี้ คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันในปุ่มทิศทางได้

### • อັพเดทเวลาอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าเปิดหรือปิดก็ได้

## ตั้งค่าอื่นๆ

คุณสามารถเลือกเปิด-ปิดโดยสังเกตจากไฟสัญญาณ LED ที่มุมขวาด้านบนของเครื่อง

## ตั้งค่าการโทร

• **แสดงเบอร์ผู้ใช้** : คุณสามารถเลือกส่งหรือซ่อนเบอร์ผู้ใช้ในขณะที่ใช้สายหรือส่งข้อความออกได้ โทรศัพท์จะมีค่าเดิมที่ตั้งค่าตามเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าเบอร์ผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ

• **สายเรียกซ้อน** : คุณสามารถเปิดใช้ฟังก์ชันสายเรียกซ้อนได้

• **โอนสาย** : คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการโทรโดยการโอนสายที่โทรเข้าไปยังอีกหมายเลขหนึ่ง

• **ระงับการโทร** : คุณสามารถระงับสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณได้

• **การสลับสาย** : รับสายข้อการใช้งานเป็นสาย 1 หรือสาย 2 ซึ่งต้องเช็ก่อนว่าเครือข่ายที่คุณใช้อยู่มีบริการนี้หรือไม่

• **โทรซ้ำอัตโนมัติ** : หากเปิดใช้งาน โทรศัพท์จะพยายามโทรออกตามจำนวนสูงสุดหลังจากที่การโทรออกไม่ประสบผลสำเร็จ

• **เตือนเวลาระหว่างโทร** : คุณสามารถกำหนดการเตือนเวลาโทรในระหว่างการใช้สายได้

• **วางสายด่วนอัตโนมัติ** : ตั้งค่ากำหนดเวลาในการโทรเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้โทรศัพท์จะตัดสายอัตโนมัติทันที

- **ปฏิเสธการรับสายด้วย SMS :** เลือกตั้งค่าไว้เพื่อปฏิเสธขณะมีสายเรียกเข้ามา โดยการส่งข้อความสั้นๆ กลับไป
- **แจ้งการเชื่อมต่อ :** เลือกตั้งค่าเปิด - ปิดเพื่อยืนยันการรับสาย ถ้าเปิดไว้คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ เมื่อโทรออกสำเร็จ
- **โหมดการรับสาย :** เข้าไปที่โหมดการรับสายเลือกฟังก์ชัน "ทุกปุ่ม" เพื่อรับสายเรียกเข้า
- **เสียงพื้นหลัง :** เลือกเสียงประกอบได้ตามต้องการเพื่อให้คุณเพลิดเพลินขณะคุยโทรศัพท์

## ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

### บลูทูธ (BT)

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับเทคโนโลยีบลูทูธ ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อบลูทูธสามารถใช้เพื่อฟังเพลง ส่งรูปภาพ วีดีโอ ข้อความ และ vCards

### จัดการเชื่อมต่อ

ระหว่างเครื่องโทรศัพท์กับอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ

### ตั้งค่าเครือข่าย

คุณสามารถค้นหาเครือข่าย กำหนดเครือข่ายได้ เปลี่ยนการเชื่อมต่อ GPRS ได้

## ตั้งค่าความปลอดภัย

ฟังก์ชันนี้จะทำให้คุณสามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

### ตั้งค่าความปลอดภัย

- **PIN ล็อค :** ฟังก์ชันนี้ทำให้คุณสามารถล็อคโทรศัพท์ด้วยซิมการ์ดได้ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการใช้งานซิมการ์ดของคุณในโทรศัพท์เครื่องอื่น หากซิมการ์ดของคุณสูญหาย คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานในฟังก์ชันล็อค PIN ได้
- **เปลี่ยน PIN :** คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของ PIN

### ตั้งค่าความปลอดภัยโทรศัพท์

คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันล็อคโทรศัพท์ เพื่อคุ้มครองโทรศัพท์ของคุณได้ หากคุณเปิดใช้งาน คุณต้องใส่รหัสผ่านก่อน รหัสล็อคโทรศัพท์เดิมค่าเริ่มต้น 0000 นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนรหัสของโทรศัพท์ได้

### ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ

คุณสามารถล็อคปุ่มกดของโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการกดโดนปุ่มโดยบังเอิญ โดยเข้าไปในเมนูย่อยของ ล็อคปุ่มกดอัตโนมัตินี้ เลือกเวลา และกด OK

### ตัวจัดการการรับรอง

เลือกเพื่อเรียกดู ลบ หรือกำหนดการใช้งานของปุ่ม

## ตั้งค่าจากโรงงาน

ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้กลับไปเป็นแบบเดิมเหมือนตอนที่ผลิตได้ การกลับสู่การตั้งค่าจากโรงงานต้องใช้รหัสล็อคโทรศัพท์ด้วย

## คุณสมบัติของ USB

### อุปกรณ์ USB mass storage

คุณสามารถใช้หน่วยความจำภายในเครื่องโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อหน่วยความจำภายนอกที่เสียบเข้ากับตัวเครื่องได้ เมื่อผู้ใช้งานเลือก USB mass storage โดยที่มีสาย USB เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะค้นหาโทรศัพท์ว่าเป็นใครฟภายนอกโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน่วยความจำในเครื่องหรือนอกเครื่องก็ได้

## ข้อมูลทั่วไป

### อุปกรณ์เสริม

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่อง ซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน หูฟัง 1 อัน และที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน (ไม่เสียบค่าใช้จ่าย) โปรดรับทราบว่า

- หูฟังไม่ใช่อุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์เครื่องนี้ แต่จะถูกจัดให้เป็นของกำนัลแก่ผู้ซื้อโปรดใช้หูฟังเพื่อหลีกเลี่ยงเสียงรบกวนจากการฟังเพลงหรือรับสายเสียงเข้าในโหมดหูฟัง
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การละเลยคำแนะนำนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

## GPRS/EDGE

เฉพาะดาวเทียมโพลาร์ รองรับ EDGE และเฉพาะอัทโพลาร์ รองรับ GPRS

## การดูแลรักษาแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ระยะแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6-4.2 โวลต์
- แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของแบตเตอรี่สั้นลง แสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน คุณควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่ทันที
- ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรรชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเอง หากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน
- ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานของโทรศัพท์สั้นลงและทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย
- ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองหรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ไม่ควรรนำแบตเตอรี่ไว้ในรถที่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุที่สัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย



- ปฏิบัติตามข้อบังคับในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
- อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่าย การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ รูปแบบการใช้งาน แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม

คำเตือน: หากใส่แบตเตอรี่ผิดชนิดอาจเกิดความเสี่ยงในการระเบิดได้ โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

## ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

**ข้อควรระวัง :** โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่

**คำเตือน :** โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ตามรุ่นที่ได้รับ การรับรองจาก Q-mobile เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของคุณและโปรดจับที่หัวปลั๊ก ไม่ใช้สายไฟเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆ ออก

## การดูแลรักษา

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน และหากมีปัญหาในการใช้งาน ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณ

- เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆ ของโทรศัพท์ให้พ้นมือเด็ก
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ปราศจากฝน ความชื้น และของเหลวทุกชนิดจะมีสารที่กัดกร่อนวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด โดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้โทรศัพท์คือ 0-40 องศาเซลเซียส
- หลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ไฟแช็ก ประกายไฟ หรือแหล่งความร้อนอื่นๆ
- อย่าพยายามถอด ซ่อม หรือประกอบโทรศัพท์ด้วยตัวเอง ควรให้ช่างซ่อมเท่านั้น
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในเกิดความเสียหายได้
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันลำโพง ไมโครโฟน หรือชิ้นส่วนที่เสียดสีและอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนของโทรศัพท์ให้พ้นมือเด็ก
- ใช้โทรศัพท์ด้วยความระมัดระวังและเก็บโทรศัพท์ในที่ที่สะอาดและปราศจากฝุ่น
- ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสาอากาศเสียหาย หากเสาอากาศสัมผัสกับผิวหนัง อาจเกิดจากการไหม้เล็กน้อยได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณเพื่อเปลี่ยนเสาอากาศที่เสียหาย
- ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
- โทรศัพท์ของคุณอาจมีเสาอากาศทั้งภายในและภายนอกเครื่อง เนื่องจากโทรศัพท์นี้เป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสาอากาศโดยไม่จำเป็น ในขณะที่เสาอากาศกำลังส่งและรับสัญญาณอยู่ การสัมผัสกับเสาอากาศส่งผลกระทบต่อคุณภาพการติดต่อสื่อสารและอาจทำให้โทรศัพท์ใช้พลังงานมากกว่าการใช้งานปกติ และอาจลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

### รหัสสำหรับการเชื่อมต่อ

#### รหัส PIN (PIN Code)

รหัส PIN (Personal Identification Number) เป็นรหัสที่ใช้ป้องกันการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยปกติแล้วคุณจะต้องได้รับรหัสนี้มาพร้อมกับตัวซิมการ์ดที่ซื้อ คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการเครือข่าย หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์

#### รหัส PUK (PUK Code)

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อครหัส PIN คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้อีก โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

#### รหัสผ่านของตัวเครื่อง (Phone Code)

รหัสผ่านจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานของบุคคลอื่น ฟังก์ชันนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ (ค่าเริ่มต้นคือ 0000) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก

### คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับส่งคลื่นวิทยุ (RF) โทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการโทรจะควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพท์ของคุณส่งออกมา

#### อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบางอย่าง อาจไม่สามารถต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ ดังนั้น

- ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต

### เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้าที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research

#### สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างเปิดเครื่องโทรศัพท์
- ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ในการสนทนาควรใช้หูด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อลดผลกระทบของคลื่นความถี่ที่อาจเกิดขึ้น
- หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

## เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการของคุณ หรือโทรมาที่ศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

### การใช้งานบนเครื่องบิน

- ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน
  - ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่เครื่องบินกำลังบินเพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร

### บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายรวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้ ซึ่งประกายไฟดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดมักจะไม่มีการแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิง เช่น ปิมน้ำมัน ใต้ท้องเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อาจมีส่วนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ หรือผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ ที่โดยปกติคุณจะได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

### การใช้โทรศัพท์ในขณะที่ใช้ยานยนต์

โปรดตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับทางจราจรอย่างเคร่งครัดขณะที่คุณใช้โทรศัพท์ ทั้งนี้ หากคุณใช้โทรศัพท์ขับรถควรปฏิบัติตามนี้

- ขับรถอย่างระมัดระวัง
- ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี (กฎหมายในหลายประเทศอนุญาตบังคับให้ใช้แฮนด์ฟรี)
- จอดรถที่ปลอดภัยก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์

คลื่นความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์อย่างเช่น สเตอริโอในรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในรถ อย่างน้อยคุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแฮนด์ฟรี และเสาะอากาศภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ

### การโทรออกฉุกเฉิน

#### ข้อควรจำ

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น รวมถึงฟังก์ชันตามที่คุณใช้งานกำหนด เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นคุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวสำหรับการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์) การโทรออกฉุกเฉินนั้นอาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่ายหรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่ายและ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

